



2016-12-01

**BESTÄMMELSER FÖR ARBETEN SOM BERÖR
MÖLNDAL ENERGI AB & MÖLNDAL ENERGI NÄT AB
I MARK FÖRLAGDA LEDNINGAR**

Utsättning på plats och ev. återutsättning debiteras (gäller ej Mölndal Stad, exploatörer anlitade av Mölndal Stad samt privatpersoner).

Observera att erhållet kartunderlag ger en vägledning om var ledningar finns. Notera dock att den som gräver ansvarar för att allt arbete i mark sker med stor försiktighet. Önskas exakt läge måste utsättning ske på plats.

FÖR REDOVISADE LEDNINGSSTRÅK OCH I DESS NÄRHET GÄLLER:

- Alla markarbeten såsom maskingrävning, jordborrning etc. får ej ske närmare ledningsstråkets ytterkanter än 1meter.
- Spontning samt pålning får ej ske närmare ledningsstråkets ytterkant än 3 meter.
- All schaktning för friläggande av ledningar närmare än 1 meter skall ske för hand.
- Om ledning frilagts genom schaktning för hand kan maskingrävning ske intill 0,5 meter från frilagda ledning med stor försiktighet.

Samtliga kablar som påträffas i mark skall betraktas och hanteras som spänningsförande. Skadad kabel får icke vidröras då livsfara kan föreligga. Området skall avspärras och bevakas till dess Mölndal Energi Nät AB kommit till platsen.

Vid åverkan på våra anläggningar är det den som orsakar skadan som är skyldig att ersätta oss för kostnader förknippade med skadan.

Bifogad karta gäller en månad efter datering. Skall grävnings-, borrnings- eller andra markarbeten utföras efter denna tidpunkt måste ny karta/utsättning beställas.

Anmälan om skadad ledning görs omedelbart på telefon 031-27 23 15, dygnet runt.



Riktlinjer/Villkor och teckenförklaringar

Ledningskollen

- Enligt användarvillkoren för Ledningskollen: Frågeställare bör observera att användningen av Ledningskollen.se inte befriar frågeställaren från skyldigheten att kontrollera och inhämta nödvändiga tillstånd eller vidta övriga åtgärder som kan vara en förutsättning innan grävning eller annan åtgärd vidtas.

Villkor/Riktlinjer

- Utsättningen gäller i 1 månad från datum för kvitterad utsättning. Kunden skall säkra och bevara markering till dess markarbeten avslutats.
- Har 1 månad gått utan att markarbeten påbörjats skall en ny beställning göras i Ledningskollen, www.ledningskollen.se
- Utsättningen omfattar alla dokumenterade kabelstråk inom den detaljerade plats för markarbete som överenskommit mellan frågeställare (eller dennes representant) och utförare. Dessa anvisade kabelstråk anges även på karta som medföljer ärendet.
- Om markarbeten skall utföras utanför område för vilken ledningsanvisning har beställts, så måste en ny begäran om ledningsanvisning göras i Ledningskollen.
- Om utsättning eller karta ej överensstämmer med verkligheten, ska Kundmottagningen kontaktas/rådfrågas innan schakten återfylls.
- Om eventuella oklarheter kring aktuellt anvisningsområde kvarstår eller brister i utsättningen uppenbaras ska Kundmottagningen kontaktas innan markarbete påbörjas.
- En utsättning är ej att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.

Teckenförklaring

- Teckenförklaring till nätägarens ledningskarta distribuerad av Geomatikk finns under rubriken Nätägarens dokumentation.

Oaktsamhet vid markarbete kan leda till kabelskador. För att förhindra detta gäller följande villkor

- Inmätt lägesinformation redovisas en lägesnoggrannhet på $\leq 0,5\text{m}$
- Säkerhetsavståndet vid markarbeten är minst 1 meter på vardera sidan om nätägares anläggning. Gäller även vid trästolpar med luftledning.
- Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg.
- Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anvisning 'Ledning för grävning' skall följas. Se www.skl.se.
- Ersättningskrav kan resas om ovan nämnda villkor ej följts och det uppstår skada på kabel. Ansvaret gäller också skada förorsakad vid terrängens sättning efter att arbetet är utfört.



- Återfyllning av kabel- och ledningsschakt skall utföras enligt respektive väghållares bestämmelser. I övrigt gäller för kabelschakt EBR publikation KJ 41:15 och för ledningsschakt Anläggnings AMA 98 klass 2 tabell CE/4.
- Befintlig ledning får ej rubbas. Eventuella åtgärder som exempelvis upphängning av ledning anvisas av oss.
- Högspänningskablar får ej lämnas blottlagda under längre tid utan skall då skyddstäckas med sand alternativt med s.k. knäppror.

Kabelskada

- Om skada sker på anläggning skall du omedelbart göra följande:
 - Ta reda på referensnumret från Ledningskollen för denna ledningsanvisning, t ex 20140101-0001
 - Kontakta Nätägaren. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas.
 - Kontakta Geomatikk, tel 026 123500. Uppge referensnumret. Utan referensnummer kan din skadeanmälan ej behandlas.

Följande villkor gäller för mottagen information

Mottagaren förbinder sig att:

- Endast använda informationen för detta uppdrag
- Inte lämna ut informationen till obehöriga
- Förvara informationen på ett säkert sätt under hela perioden för markarbete och med kopia på platsen för markarbete
- Efter uppdragets slut makulera informationen